Создание пользовательских конфигурации экранного представления.

В данном упражнении вы создадите пользовательскую конфигурацию экранного представления План по ГОСТ для отображения объектов на чертеже согласно ГОСТ в масштабе 1:100.

Откройте файл Ex07-04.dwg

Применение конфигурации экранного представления.

1. Примените для правого видового экрана конфигурацию экранных представлений Low Detail.

	Diagnostic
	High Detail
	Low Detail
	Medium Detail
	Presentation
	Reflected
	Reflected Screened
	Screened
-	Standard
_	Work
	По умолчанию
₹ İ	Medium Detail 🔻 🛛 🔝 🗊 🖓

 Объекты теперь изображаются согласно выбранной конфигурации и более соответствуют изображению по ГОСТ. В дальнейшем конфигурация Low Detail будет использоваться для создания пользовательской конфигурации.



Настройка экранного представления для объекта Дверь.

- 3. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- На левой панели разверните папку Представление объектов и выберите Дверь.



 На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении Plan Low Detail и выберите Копировать в контекстном меню. Создается новое экранное представление, аналогичное выбранному.

A Plan			
🏫 Plan High Detail			
A Plan Low De	ail		
A Plan Screen	Копировать		
A Reflected	Удалить		
🔝 Reflected Sc	Переименовать		
🔝 Threshold Pl			

- 6. Переименуйте новое экранное представление на План по ГОСТ.
- Щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении План по ГОСТ и выберите Редактировать стандартную... Открывается диалоговое окно Графические свойства, в котором вы можете поменять свойства компонентов объекта, такие как цвет, слой, тип линии и видимость.
- 8. На вкладке Слой/Цвет/Тип линии сделайте следующие изменения:
 - Отключите компонент Открывание.
 - Для компонента Полотно установите цвет **150**.

🔣 Графические свойства (По умолчанию) - План по ГОСТ					
	Слой/Цвет/Тип линий Прочие				
	-	-	_	-	1
	Экранный компонент	Видим	По мат	Слой	Цвет
	Полотно	0		0	150
	Открывание	9		0	🔳 ПОБЛОКУ
	Направление	۳		0	🔲 ПОБЛОКУ

9. На вкладке Прочие установите галочку в поле Переопределить процент открытия и введите значение процента открытия 17. Нажмите ОК.



- На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении Plan Low Detail для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План по ГОСТ для набора Plan Low Detail.



11. Нажмите ОК. Двери на плане отображаются согласно сделанным вами изменениям.



Настройка экранных представлений для окон и стен.

- 12. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- На левой панели разверните папку Представление объектов и выберите Стена.
- 14. На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении **Plan Low Detail** и выберите Копировать в контекстном меню. Создается новое экранное представление, аналогичное выбранному.
- 15. Переименуйте новое экранное представление на План по ГОСТ.
- 16. Щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении План по ГОСТ и выберите Редактировать стандартную...
- 17. На вкладке Слой/Цвет/Тип линии сделайте следующие изменения:
 - Включите компонент Штриховка по внешнему контуру.

📲 Графические свойства (По умолчанию			
С	лой/Цвет/Тип линий 🛛 Штрихование 🗍	План	
	Экранный компонент	Видим.	
	Ниже отметки плана	Q	
	Выше отметки плана	9	
	Внешний контур	Q	
	Штриховка по внешнему контуру	Q	
	Предупреждение о дефектах	Q.	

 На вкладке Штрихование установите масштаб для компонента Штриховка по внешнему контуру 150. Нажмите ОК.

🔣 Графические свойства (По умолчанию) - План по ГОСТ				
Слой/Цвет/Тип линий	Штрихование	План	Прочие	
Экранный компонен	п	По об	бразцу	Масштаб

- На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении Plan Low Detail для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План по ГОСТ для набора Plan Low Detail.

		Набор	ы		
Экранные представления		Plan Diagnostic	Plan High Detail	Plan Low D	Plan Presentati
A Elevation	Ī				
Model					
🐪 Model High Detail					
🗛 Model Low Detail					
A Plan					✓
🔝 Plan High Detail			✓		
🔝 Plan Low Detail					
🎦 План по ГОСТ					
A Plan Screened					

- На левой панели в папке Представление объектов и выберите Окно.
- 21. На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении **Условное** и выберите Копировать в контекстном меню.
- 22. Переименуйте новое экранное представление на План по ГОСТ.
- 23. На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении Условное для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План по ГОСТ для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План подоконников для набора Plan Low Detail.

		Наборы			
Экранные представления		Plan High Detail	Plan Low D	Plan Presentati	
A Elevation	Τ				
🔝 Model					
🔛 Model High Detail					
🐪 Model Low Detail					
🔝 Plan				✓	
🔝 Plan High Detail		✓			
🔝 Plan Low Detail					
🔝 Plan Screened					
Reflected					
A Reflected Screened					
🔚 Sill Plan Screened					
🏦 План подоконников		✓	✓	✓	
🛔 Условное					
🎦 План по ГОСТ			✓		

24. Нажмите ОК. Стены теперь имеют штриховку, а у окон отображается уровень подоконника.



Создание пользовательского набора экранных представлений.

- 25. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- 26. На левой панели разверните папку Наборы.
- 27. Щелкните правой кнопкой мышки на наборе экранного представления Plan Low Detail и выберите Создать.
- 28. Введите новое имя для набора План по ГОСТ.



Создание пользовательской конфигурации экранного представления.

- 29. На левой панели разверните папку Конфигурации.
- 30. Щелкните правой кнопкой мышки на конфигурации Low Detail и выберите Создать.
- 31. Введите новое имя для конфигурации **План по ГОСТ**.
- 32. На правой панели на вкладке Конфигурация измените следующие настройки:
 - Для направления взгляда Сверху, щелкните набор экранных представлений Plan Low Detail и выберите План по ГОСТ.

Общие Конфигурация	Секущая плоскость История версии
Направление взгляда	Набор экранных представлений
Сверху	Plan Low Detail 🔹
💭 Снизу	Model Presentation
🗾 Слева	Plan
🗊 Справа	Plan Diagnostic
Спереди	Plan High Detail
Сзади	Plan Low Detail Plan Presentation
Стандарт	Plan Screened
	Reflected
	Reflected Screened
	Section_Elev
	Work_Model
	Work_Plan
	План по ГОСТ

- 33. На левой панели выберите конфигурацию План по ГОСТ, щелкните правой кнопкой мышки и выберите Установить на ВЭкране.
- 34. Нажмите ОК. На правом видовом экране объекты отображаются согласно предыдущим настройкам, используя конфигурацию План по ГОСТ.



35. В строке состояния рисунка убедитесь, что установлена конфигурация План по ГОСТ. Теперь всегда для отображения объектов на плане согласно ГОСТ можно воспользоваться данной конфигурацией.

Масштаб: 1:100 🔻	План по ГОСТ 👻
------------------	----------------